Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 17:00

Link do produktu: https://www.teltad.pl/radiotelefon-yaesu-ft8800e-uhfvhf-panel-ysk-8900-gratis-p-1166.html

RADIOTELEFON YAESU FT8800E UHF/VHF + PANEL YSK-8900 GRATIS !

Cena brutto	**1 590,00 zł**
Cena netto	**1 292,68 zł**
Cena poprzednia	**~~1 810,00 zł~~**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Numer katalogowy	**FT8800E***
Producent	**Yaesu**

Opis produktu

Radiotelefon już nie jest produkowany, nie posiadamy go w sprzedaży. Pozostawiony na stronie w celach informacyjnych z powodu wciąż dostępnych akcesoriów.

YAESU FT-8800

jest solidnie zbudowanym, wysokiej jakości dwuzakresowym FM-owym transceiverem, dostarczającym 50 Watów mocy wyjściowej w zakresie 144 MHz i 35 Watów w zakresie 430 MHz. Ta duża wyjściowa moc FT-8800 jest dostarczana przez wzmacniacz mocy z bezpośrednim przepływem ciepła i wentylatorem chłodzenia regulowanym termostatem zabezpieczającym temperaturę obwodów transceivera. Urządzenie posiada szeroko pracujący odbiornik, który zapewnia doskonały odsłuch w zakresie do 1 GHz. Posiada wbudowane dwa niezależne VFO, z których każdy może pracować w zakresie VHF lub UHF.
FT-8800 posiada ponad 1000 komórek pamięci:
- niezależne „zwykłe" komórki pamięci dla głównego lub drugorzędnego zakresu, każdy składający się z 512 standardowych kanałów pamięci
- 5 domowych kanałów (pozwalających zapisać i szybko wywołać jedną główną częstotliwość na każdym roboczym kanale)
- 10 ustawianych pamięci końca zakresów
- 10 banków pamięci
- 6 kanałów „nadrzędnej" pamięci (pozwalających na zapisanie 6 różnych ustawień urządzenia)
Radio posiada możliwość automatycznego – bez udziału operatora - załadowania 25 kanałów pamięci (na zakres) - funkcja Smart Search. Funkcja ta jest szczególnie pomocna jeśli pierwszy raz odwiedzasz daną miejscowość, gdzie nie znasz częstotliwości przemiennikowych. Smart Search odkrywa znalezioną lokalną aktywność i automatycznie „ładuje" te częstotliwości do podręcznej pamięci tzw. soft memories.
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję Cross-Band. Dzięki tej funkcji FT-8800 może być ustawiony przy pomocy prostej procedury do pracy jako pełno-funkcyjny, wielozakresowy przemiennik. Ta funkcja jest pomocna przy „przenośnej" pracy w niebezpiecznych warunkach i do łączenia wielu zakresów.
FT-8800 posiada możliwość montażu zdalnego sterowania, dzięki wyposażeniu w odłączalny panel czołowy. Opcjonalny zestaw YSK-8800 pozwala na łatwą instalację panelu niezależnie od położenia pozostałej części radia.
Transceiver pracuje w pełnym dupleksie.

pobierz dokumentacje

SPECYFIKACJA

Ogólne	
zakres częstotliwości odbioru	108 – 520 MHz 700 – 999,995 MHz
zakres częstotliwości nadawania	144 – 146 MHz (lub 144 – 148 MHz) 430 – 440 MHz (lub 430 – 450 MHz)
krok strojenia	5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50 kHz
stabilność częstotliwości	±5 ppm (-10ºC do +60ºC)
rodzaje modulacji	FM
impedancja anteny	50 Ω (wbudowany duplekser)
zakres temperatury pracy	-20ºC do +60ºC
napięcie zasilania	13,8V DC ±15% - minus na masie
pobór prądu	RX – 0,5A TX – 8A (430 MHz); 8,5A (144 MHz)
wymiary	140 x 41,5 x 168 mm (szerokość x wysokość x grubość)
waga	ok. 1 kg
Nadajnik	
moc wyjściowa	50W, 20W, 10W, 5W (144 MHz) 35W, 20W, 10W, 5W (430 MHz)
typ modulacji	zmienna reaktancja
maksymalna dewiacja	±5 kHz
emisja sygnałów niepożądanych	-60dB
impedancja mikrofonowa	2 kΩ
impedancja wtyku DATA JACK	10 kΩ
Odbiornik	
typ odbiornika	superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
częstotliwości pośrednie	45,05 MHz, 450 kHz (lewe pasmo) 47,25 MHz, 450 kHz (prawe pasmo)
czułość dla 12 dB SN	lepsza niż 0,2 µV
selektywność (-6/-60dB)	12 kHz / 30 kHz
moc audio	2 W, 8Ω dla 5% THD
impedancja wyjściowa AF	4-16Ω

W sklad kompletu wchodzi:
- mikrofon ręczny MH-48,
- zestaw mocujący,
- przewód zasilający,
- instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim.