

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/radio-cb-president-teddy-asc-amfm-p-1302.html>

RADIO CB PRESIDENT TEDDY ASC AM/FM

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność i cenę
Numer katalogowy	CB0146*
Producent	President

Opis produktu

Teddy ASC to niewielkie gabarytowo radio CB za pomocą którego można nawiązywać łączność z modulacją AM i FM. Posiada automatyczną blokadę szumów ASC, multistandard pozwalający na dostosowanie parametrów pracy do przepisów obowiązujących w danym kraju europejskim oraz wbudowany filtr ANL.

O bardzo wysokiej jakości radia najlepiej świadczy **5 letnia** gwarancja udzielana na ten produkt przez polskiego dystrybutora tej marki.

DANE TECHNICZNE:

OGÓLNE

- Liczba kanałów : 40
- Rodzaje emisji : AM/FM
- Zakres częstotliwości : od 26,960 do 27,405 MHz
- Impedancja anteny : 50 Ohm
- Napięcie zasilania : 13,2 V
- Wymiar : 125(dł) x 170(szer.) x 45 (wys.)
- Ciężar : około 0,6kg
- Akcesoria : mikrofon z uchwytem, uchwyt samochodowy
- Filtry : ANL (Automatic Noise Limiter)

NADAJNIK

- Tolerancja częstotliwości : +/- 200Hz
- Moc nadajnika : 4 W AM/FM
- Emisja sygnałów pasożytniczych : mniej niż 4nW(-54dBm)
- Pasma przenoszenia : 300 Hz do 3 kHz
- Czułość mikrofonu : 7mV
- Pobór prądu : 1,8A (z modulacji)
- Zniekształcenie nie liniowe : max 2%

ODBIORNIK

- Czułość przy 20dB SINAD m.cz.audio : 0,5 V 113 dBm
 - Pasma przenoszenia : 300 Hz do 3kHz
 - Selektywność między-kanałowa : 60dB
 - Moc wyjściowa audio : 2W
 - Czułość blokady szumów : min. 0,2 V- 120dBm max 1mV-47 dbm
 - Tłumienie częstotliwości lustrzanej : 60 dB
 - Odporność na Inter-modulację : 48 dB
 - Pobór prądu : 600 mA nominalna / 950 mA max
- TYLNA PŁYTA kabel zasilający (13,2V)
gniazdo antenowe (SO-239)
gniazdo do podłączenia zewnętrznego głośnika (8 , 3,5mm)