

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/radiotelefon-morski-icom-ic-m73-euro-p-2252.html>



## Radiotelefon morski ICOM IC-M73 EURO

Cena brutto	<b>1 047,90 zł</b>
Cena netto	<b>851,95 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 050,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność i cenę</b>
Numer katalogowy	<b>ICOM IC-M73EURO</b>
Producent	<b>Icom</b>

### Opis produktu



#### Radiotelefon morski ICOM IC-M73EURO

Audio o mocy 700 mW Radiotelefon IC-M73EURO wykorzystuje wzmacniacz BTL, który podwaja moc wyjściową audio. Jego wewnętrzny głośnik dostarcza audio o mocy 700 mW i zapewnia doskonałą jakość dźwięku.

Moc wyjściowa RF 6W

\*1 6 W mocy nadawczej IC-M73EURO zapewni użytkownikowi rozszerzony zasięg łączności. Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, w normalnych warunkach

\*2 pozwala na 17 godzin czasu operacyjnego.

\*3 1 W dla wersji FRG \* 2 praca w trybie cyklu 5:5:90 - 18 godzin dla wersji podstawowej

Podwyższona klasa wodoszczelności IPX8 IC-M73EURO, podobnie, jak inne radiotelefony morskie Icom, zapewnia najwyższą klasę wodoszczelności. Radiotelefon przeszedł pomyślnie testy wytrzymałościowe po zanurzeniu na głębokość 1.5m na czas 30 min. Wąska, klepsydrowa obudowa i wyświetlacz o szerokim kącie widzenia

Radiotelefon IC-M73EURO posiada stylowy, ergonomiczny kształt. Trwała i mocna obudowa zapewnia długotrwałe użytkowanie. Wyświetlacz LCD o szerokim kącie widzenia i z intensywnym podświetleniem, oferuje doskonale czytelne i wyraźne znaki.

Dodatkowe funkcje:

- Funkcja drenażu wody AquaQuake™
- Funkcja nasłuchu podwójnego/potrójnego do monitorowania kanału 16 i/lub kanału wywoławczego
- Funkcje kanału ulubionego i skanowania kanałów oznaczonych
- Opcjonalne, wodoodporne mikrofonogłośniki: HM-167 i HM-202
- Dostarczona w zestawie szybka ładowarka BC-210
- Funkcja automatycznej energooszczędności
- IC-M73 EURO - wersja podstawowa (bez zapisu fonii, bez eliminacji szumów i bez wzmocnienia basów)

#### W zestawie:

- IC-M73EURO
- akumulator BP-245H
- zasilacz BC-123SE
- antena FA-S59V
- ładowarka BC-210
- klips do paska MB-103
- pasek na rękę
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT)

---

**Dane techniczne:****OGÓLNE**

Zakres częstotliwości Tx Rx 156.000–161.450MHz 156.000–163.425MHz Dostępne kanały Międzynarodowe, amerykańskie \* ( \* zależnie od wersji)

Rodzaj emisji 16K0G3E (FM)

Pobór mocy (przy 7.4V DC): Tx 6W Rx maks.audio (wew. głośnik/zew.głośnik) 1.5A 450mA/250mA

Zakres temperatury pracy -15°C to +55°C

Impedancja anteny 50 Ω (SMA)

Wymiary: 52.5×125×30 mm

Waga ok. 320g (z BP-245N, FA-64V, MB-103)

**NADAJNIK**

Moc wyjściowa (Hi/Mid/Low) 6W/3W/1W 1/0.5W ( wersja FRG )

Maksymalna dewiacja częstotliwości ±5.0kHz

Stabilność częstotliwości ±1.5kHz

Emisje niepożądane 0.25μW

Moc w kanale sąsiednim 70dB

Zakłócenia harmoniczne audio poniżej 10% (przy dewiacji 60%)

Zakłócenia wewnątrz-modulacyjne 40dB

**ODBIORNIK**

Czułość (przy 20dB SINAD): -4dBμ emf typ.

Czułość blokady szumów -5dBμ emf typ.

Selektywność międzykanałowa 70dB

Odporność na zakłócenia 70dB

Odporność na intermodulacje 68dB

Szumy i zakłócenia w torze audio 40dB

Moc wyjściowa audio (przy 10% zakłóceniu, obciążeniu 8Ω ) 700mW typ. (wew. głośnik@1kHz) 200mW (zew. głośnik)

[Broshura do pobrania tutaj \[pdf\]](#)