

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/zestaw-cb-tti-550-antena-cb-tti-x14-p-1155.html>

Zestaw CB TTI 550 + Antena CB TTI X14

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	204,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZCB0009*
Producent	TTI

Opis produktu

Radio CB TTI TCB 550 jest niewielkim gabarytowo radiotelefonem CB, wyposażone zostało w automatyczną regulację blokady szumów (rozwiązanie spotykane w radiach CB z "wyższej półki") duży, czytelny wyświetlacz oraz multistandard. Dodatkowo wyróżniają go bardzo małe rozmiary. Radiotelefon pracuje w dwóch rodzajach modulacji AM i FM. Radio działa natychmiast po wykonaniu wszystkich podłączeń.

ANTENA CB TTI CB X14. To dobrze wykonana antena, która wypełnia lukę na rynku wśród anten o długości 88 cm. Antena cechuje się dobrymi parametrami i trwałością. Pozwala prowadzić rozmowy na dużą odległość, przy zachowaniu dobrej jakości połączenia. Antena dodatkowo posiada możliwość kładzenia. Silny magnes w podstawie pozwala na poruszanie się pojazdu ze znaczną prędkością.

DANE TECHNICZNE RADIA CB:

Ogólne

◦

Liczba kanałów 40

◦

Zakres częstotliwości 26.56 MHz – 28 MHz

◦

Rodzaj modulacji F3E (FM), A3E (AM)

◦

Synteza częstotliwości Synteza PLL

◦

Tolerancja częstotliwości 0.002%

◦

Temperatury pracy -10 do + 55oC

◦

Mikrofon Zewnętrzny

o

Napięcie zasilania 13.2V DC \pm 15%

o

Wymiary szer./gł./wys. [mm] 124 / 135 / 37

o

Waga 655 g

o

Gniazdo antenowe Typ SO-239

NADAJNIK

o

Moc wyjściowa 4 WATT przy 13.2V DC

o

Modulacja AM: od 85% do 95%

o

FM: 1.8kHz \pm 0.2 kHz

o

Odbicie częstotliwości 300Hz do 3kHz

o

Impedancja wyjściowa 50 ohm, nie zrównoważona

o

Tłumienie częstotliwości harmonicznyc $>$ -36dBm

o

Pobór prądu max 1.6A

ODBIORNIK

o

System odbioru Superheterodyna z podwójną

o

przemianą częstotliwości

o

Częstotliwości pośrednie pierwsza: 10,695 kHz

◦

druga: 455 kHz

◦

Czułość FM 0,5 μ V przy 20dB SINAD

◦

AM 0,7 μ V przy 10dB (S+N)/N

◦

Moc wyjściowa audio 2W przy 8 Ohm

◦

Zniekształcenie sygnału audio

◦

Tłumienie częstotliwości lustrzanej -60dB

◦

Poziom częstotliwości granicznej -60dB

◦

Tłumienie fali nośnej > 60dB

◦

Przenoszenie częst. dźwięku 300 do 2500Hz

◦

Wbudowany głośnik 8 Ohm

◦

Redukcja szumów Regulowana; próg

Radiotelefon TTI TCB 550 posiada:

- **VOI - kontrola głośności**
- Automatyczny SQUELCH (automatyczna regulacja blokady szumów)
- **Squelch - regulacja szumów**
- **Przełącznik kanałów góra/dół**
 - Szybki przełącznik na kanał "drogowy" 19
 - Blokada klawiatury LOCK
- **Głośnik wbudowany od spodu radia**
- **Wyjście antenowe**
- **Wyjście jack (głośnik zewnętrzny)**

Parametry anteny CB:

- **częstotliwość 26-28 MHz**
- **zysk 3dB**
- **impedancja 50 Ohm**
- **wysokość 88 cm**

-
- **średnica podstawy magesowej 14,5 cm**
 - **długość kabla 4m**
 - **możliwość kładzenia anteny**
 - **kabel zakończony standardowym wtykiem UC-1 do anteny (cb radia)**