



RADIO CB INTEK M-760

Cena brutto	261,00 zł
Cena netto	212,20 zł
Numer katalogowy	CB0037
Producent	Intek

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

- Zakres częstotliwości: 26.960 - 27.400 MHz
- Typ modulacji: AM/FM
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Temperatura pracy: -10/+55 °C
- Zasilanie: 13,2 V prąd stały
- Wymiary 153x50x180 (głęb.x wys. x szer.)
- Waga: 0,95kg

ODBIORNIK

- System odbioru: podwójna konwersja na superheterodynie
- Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
- Czułość: 0,5 µV przy 20dB SINAD
- Moc wyjściowa audio: 2,5W, 8 Ohm

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: max 4 W przy 13,2 V
- Modulacja: AM: 85% do 90%
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Pobór prądu: 1,1 A (bez modulacji)

Funkcje

- Multistandart (do 8 czterdziestek)
- Wyświetlacz 1,8 cala
- Roger beep - sygnalizacja akustyczna końca nadawania
- Filtr ANL
- Regulacja czułości odbiornika RF-GAIN
- Regulacja czułości mikrofonu MIC-GAIN
- Skaner
- DW - nasłuch naprzemienny dwóch kanałów
- LCR - powrót na ostatnio używany kanał
- EMG szybki klawisz CH9/CH19
- ESP2 - nowy kompresor modulacji zarówno w zakresie odsłuchu jak i nadawania.

Akcesoria w komplecie:

- mikrofon z możliwością zmiany kanałów
- uchwyt mikrofonu
- uchwyt do mocowania radia
- instrukcja obsługi oraz deklaracja zgodności

